

コンバーターの300Wを出力するには、バッ直ただし、予備バッテリーで利用するため、シガーソケットからとする

ヒューズ 5A

ON/OFF


未接続

コンバーター
MRI3010-BU-BK
シガーソケット：15A

USB Type C PD急速充電
USB 2ポート搭載、USB Type-cポートがPower Delivery(5V/3A,9V/2A)急速充電に対応。
QC3.0/QC2.0/SCP/FCP/AFC等急速充電対応のデバイスにも互換性があり。
USB Aポートは2.4Aの電流をサポートし、殆どのデバイスに充電可能です。
予備用のヒューズ付属、シガーソケット部分には予備のヒューズも搭載。
【商品仕様】
入力電圧：DC12V/24V
対応車両：12~24Vのほぼ全ての車
合計電力： **120W**
シガーソケット出力：DC12-24V 96W Max **8A/12V**
Type Cポート：5V/3A,9V/2A PD対応
USB Aポート：2.4A
USB対応機種：Appleや各社Androidスマホやタブレットに対応可

DC12V A接点**360W30A**
" B接点**240W20A**
DC24V使用不可

ITEM No.1246 リレー



取り付け手順

- 取り付ける電装品の容量を確認し、電装品にあったコードやヒューズを用意してください。
- 安全のためバッテリーのマイナスターミナルを外してください。
- 本製品の青コードを電源(リレー作動用)に接続してください。(安全のため、リレーとの間に0.5Aのヒューズを接続してください。)
- 本製品の黒コードをバッテリーに接続してください。
- 本製品の赤コードを電源(電装品作動用)に接続してください。
- 本製品の白コードと電装品Bのコードを接続してください。
- 本製品の黄コードと電装品Aのコードを接続してください。
- 電装品A-Bのコードをバッテリーに接続してください。
- バッテリーのマイナスターミナルを取り付けてください。
- 各電装品が正常に作動するか確認してください。

サイズ：幅120×奥行78×高さ46mm
本体重量：約450g(ケーブル除く)
本体素材：アルミ
本体ソケット接続コード長さ：約70cm
バッテリー接続コード長さ：約40cm
出力仕様：ACコンセント(2口) USB2ポート(2口)
出力波形：矩形波
交換効率：85%以上
定格出力：300W
最大出力：**350W (ただしシガーソケットが最大120W)**
瞬間最大出力：700W
出力電圧：AC100V 55Hz(50Hz?60Hz表示機器使用)
付属品：バッテリー接続クリップコード 2本 (+端子と-端子用)

使用上のご注意

- ※ 本製品はDC12Vマイナスアース車専用です。
- ※ 150Wを超える機器を使用する場合、バッテリー接続クリップをご使用ください。
- ※ 本製品はバッテリー接続クリップが別売り